

EAN kód (EAN-13, EAN-14, EAN-15) vonalkód használata és vonalkód címke nyomtatása

EAN kód (EAN-13, EAN-14, EAN-15) vonalkód használata

Ez a leírás nem tartalmazza a GS1-128 vonalkódok leírását, de az alábbi linkre kattintva innen elérhető:

[GS1-128 vonalkód](#)

Vonalkódolvasó használata

A vonalkódolvasó úgy működik, mint egy beviteli eszköz, pl. billentyűzet, azaz a beolvasott vonalakból számokat és/vagy betűket küld a számítógépbe mint egy billenytűzet periféria.

A fentiből következik, hogy ez miatt különösebb követelménye nincs a vonalkód olvasónak. A lényeg, hogy számítógépes használat esetén a számítógéphez legyen csatlakoztatva és a megfelelő szabványra legyen (EAN-13, EAN-14, EAN-15) legyen programozva az olvasó. (A vonalkódolvasó programozása általában a hozzáadott füzetben vagy kiskönyvben lévő vonalkódokkal lehetséges.)

Pénztárgépes használat esetén a vonalkódolvasót a pénztárgép kezeli, tehát ahhoz kell csatlakoztatni. A vonalkód-olvasó eszköz nem összetévesztendő a leltározásoknál használatos vonalkódos adatgyűjtővel, QR kód olvasóval, stb...

Vonalkód alapján cikk választása

Vonalkódolvasóval történő termék (cikk) kiválasztásához a megnyíló vagy megnyitott Cikkek ablaknak Vonalkód sorrendben kell lennie. A főmenüben a Cégbeállítások / Cégszűrés menüpontban a Törzsbeállítások lapon be lehet állítani, hogy a Cikkek ablaknak a Vonalkód legyen az elsődleges rendezettsége.

EAN kód (EAN-13, EAN-14, EAN-15) vonalkód használata és vonalkód címke nyomtatása

Vonalkód megadása a cikkeknel kézi rögzítés esetén

A Törzsadatok / Cikk törzsadatok / Cikkek menüpontban van lehetőség az Alapadatok lapon cikkekben belül Vonalkódot megadni. A vonalkód maximálisan 15 számjegyű szám lehet.

Saját vonalkód tartomány használata

A Beállítások / Alapbeállítások / Pénztárgép, Vonalkód-olvasó menüpontban beállítható A megvásárolt vonalkód tartomány első és utolsó számjegye. Saját belső használat esetén a javasolt tartomány 9-s számmal kezdődően adandó meg, pl. 9000000000001 - 9999999999999.

Saját vonalkód tartományból új vonalkód generálása cikkhez

A vonalkód tartomány megadása után a programból ki és majd belépés szükséges.

A Törzsadatok / Cikk törzsadatok / Cikkek menüpontban a Vonalkód generálása... gombbal az összes cikkhez vonalkódot lehet generáltatni.

Amennyiben a generálás egyesével szükséges, akkor az érintett cikket módosítva vagy annak rögzítése közben a Vonalkód mező utáni [...] gombra kell kattintani és azzal beíródik a tartomány következő vonalkódja.

Vonalkód címke nyomtatása

A vonalkód címkét A4-s formátumban 3 pályás etiketre lehet a programból nyomtatni. A nyomtatást a Kimutatások / Árlisták / Árlista menüpontban a Vonalkód címke funkció aktiválása mellett lehet megtenni.